



از شارژ بودن صفحه قبل از شروع به کار اطمینان داشته باشید. برای انتقال فایل‌های ذخیره شده و کار در گوشی و تبلت نیاز به نصب نرم‌افزار eDraw است، که در Apple Store و Play Store موجود است.

1 پاک کردن همه فایل‌های ذخیره شده در دستگاه

2 ذخیره و ایجاد صفحه جدید در هر ۲ حالت ON Line و OFF Line

3 خاموش / روشن

4 ۲ بار پشت سر هم پاک کردن صفحه

5 قفل کردن صفحه که پاک نشود

کالیبره کردن قلم: برای کالیبره کردن قلم با صفحه دستگاه، اول دستگاه را روشن کنید، سپس کلیدهای 2,3,4 روی صفحه را با هم فشار دهید تا رنگ LED سبز کم نور شود، بعد قلم را عمود بر روی صفحه قرار دهید و بدون هیچگونه فشاری (قلم با وزن خود روی صفحه قرار گیرد) به مدت ۳-۴ ثانیه نگه دارید تا رنگ LED پررنگ شود، سپس قلم را از روی صفحه دور کنید و این بار قلم را در فاصله حدودی ۳ میلیمتری روی صفحه قرار دهید (با صفحه تماس نداشته باشد) تا مجدد رنگ LED سبز پر رنگ شود، قلم را از روی صفحه دور کنید و در آخر قلم را روی صفحه قرار دهید و کمی فشار دهید تا این بار LED کم رنگ و پررنگ شود. قلم کالیبره می‌شود.

نشانی بارگذاری نرم‌افزار راه‌اندازی ↩ <https://store.limac.ir/content/32--vson-driver>